

			Resultaten van de controles		
1	TE CONTROLLEREN COMPONENT	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen led op inschakeltoets adaptieve koplampen en regeleenheid voor adaptieve koplampen	Controleer de verbindingen tussen de inschakeltoets adaptieve koplampen en de regeleenheid voor de adaptieve koplampen op onderbreking Zie E2011 DIMLICHT	Doorgaan met Stap 2	Onderbreking in circuit	Herstel de bedrading
2	TE CONTROLLEREN COMPONENT	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen led op inschakeltoets adaptieve koplampen en regeleenheid voor adaptieve koplampen	Controleer de verbindingen tussen de inschakeltoets adaptieve koplampen en de regeleenheid voor de adaptieve koplampen op massasluiting Zie E2011 DIMLICHT	Doorgaan met Stap 3	Massasluiting	Herstel de isolatie naar massa
3	TE CONTROLLEREN COMPONENT	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen led op inschakeltoets adaptieve koplampen en regeleenheid voor adaptieve koplampen	Controleer de verbindingen tussen de inschakeltoets adaptieve koplampen en de regeleenheid voor de adaptieve koplampen op kortsluiting naar V-accu Zie E2011	Einde diagnose	Kortsluiting naar V-accu	Herstel de isolatie naar V-accu

